



Wiring Systems

Hubbell Incorporated (Delaware)
40 Waterview Drive
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000

RECEPTACLE SNAP IN

PRISE À ENCLANCHER

TOMACORRIENTE DE ENGANCHAR

Installation Instructions

Directives de montage

Instrucciones de instalación

UPC: -----

NOTICE: For installation by a qualified person in accordance with national and local electrical codes.
- For replacement use only.
- Use only on circuits rated equal to or below ratings listed.

CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK OR DEATH. Disconnect power before servicing.

- Shut off power to fixture by turning your main switch or circuit breaker to the "off" position. If you have fuses, remove the fuse that controls this circuit.
- Remove the hardware from the existing fixture.
- Install the wiring Black to Black, White to White & Bare/ Green to ground with listed wire connectors. Insert the replacement receptacle back through the opening in the fixture.
- Turn the circuit breaker back to the "on" position or replace fuse.

AVIS - Doit être installé par une personne qualifiée conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux.

- Prévu comme pièce de rechange seulement.
- Utiliser seulement dans des circuits aux valeurs nominales homologuées équivalentes ou inférieures.

ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage.

- Couper l'alimentation du luminaire en mettant l'interrupteur principal ou le disjoncteur à «off» (hors circuit). En présence de fusibles, retirer celui qui alimente le circuit.
- Démonter les fermures du luminaire.
- Raccorder le fil noir avec le fil noir, le blanc avec le blanc et le nu/vert à la terre avec des raccords homologués. Remettre la prise de remplacement en place dans l'ouverture du luminaire.
- Remettre le disjoncteur à «on» (en circuit) ou le fusible en place.

AVISO - Para ser instalado por una persona calificada, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales.

- Destinado a usarse únicamente como repuesto.

- Usar sólo en circuitos con características nominales homologadas iguales o menores.

¡CUIDADO! - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO O MUERTE. Desconectar la corriente antes de instalar.

- Cortar la corriente del artefacto desde el interruptor principal o disyuntor, asegurándose de que esté en la posición "off" (apagado). Si hubieran fusibles, quitar el fusible que controla el circuito.
- Quitar los accesorios de montaje del artefacto.
- Conectar el cable negro al negro, el cable blanco al blanco y el cable desnudo/verde a tierra usando conectores de cable homologados. Volver a colocar el tomacorriente de reemplazo a través de la abertura en el artefacto.
- Volver el disyuntor a la posición "on" (encendido) o reinstalar el fusible.

UL

PD2369